



TTV 1208

BEDIENINGSORGANEN

- 1. Geluidssterkte (A-R19)
- 2. Netschakelaar (SK1)
- 3. Klank (T-R200)
- 4. Spraak/muziekschakelaar (SK3)
- 5. Helderheid (B-R67)
- 6. Contrast (C-R56)
- 11. Kanaalschakelaar
- 12. Verticale lineartiet (D-R124)
- 13. Beeldhoogte (E-R122)

SPECIFICATIE

- Antenneaanpassing 300 ohm
- MF-beeld (CCIR-VHF/UHF) 38,9 MHz
- MF-geluid (CCIR-VHF/UHF) 5,5 MHz
- Kanalen VHF I (47 - 68 MHz)
- VHF III (174-230 MHz)
- UHF (470-890 MHz)
- Netspanning 220 V ~
- Verbruik 180 W
- Kanaalkiezer VHF/UHF 4822 210 40079
- Druktoetseenheid kanaalkiezer 4822 276 60045
- Luidspreker 4822 240 10006
- Beeldbuis A 47 - 11 W
- Afmetingen 42 x 55 x 35 cm

OVERZICHT BUIZEN EN HALFGELEIDERS

B1	PCL 86	TS3	AF 126
B2	PL 84	TS10	AC 125
B5	PCF 201	GR1	BY 100
B6	PCF 200	GR2	BY 100
B7	PCL 84	GR3	OA 90
B8	PCH 200	GR4	AA 119
B9	A 47 - 11 W	GR5	AA 119
B10	PCF 802	GR6	OA 70
B11	PL 500	GR7	OA 90
B12	PY 81	GR8	BA 100
B13	DY 87	GR9	BA 100
B14	PCL 85	GR11	OA 81
TS1	AF 186/83	GR12	OA 81
TS2	AF 186/84	GR15	BA 100

CODENUMMERS

- Masker met frontplaat 4822 451 50044
- Achterwand 4822 438 20029
- Tafelbeschermers 4822 462 40114
- Antenneplaat 4822 267 20042
- Knoppen 1, 3, 5 en 6 4822 413 30223
- Knoppen 11 4822 410 20468
- Knoppen 12 en 13 4822 413 30152
- Veer om knoppen 1, 3, 5 en 6 4822 492 60268
- Veer in knoppen 12 en 13 4822 492 50209
- Kanaalkiezer (VHF-UHF) 4822 210 40079
- Antennefilter 4822 218 20022
- Druktoetseenheid kanaalkiezer 4822 276 60045
- Wijzerschaal 4822 454 10066
- Klemveer VHF/UHF-schuif 4822 492 50485

- Tandwiel op kanaalkiezeras 4822 522 30688
- Wijzer 4822 450 80138
- Veer, bevestiging masker 4822 492 60772
- Telescoopantenne 4822 303 30059
- Hoogspanningskabel met aansluitdop 4822 320 20027
- Ring om hoogspanningskabel 4822 532 60307
- Blok voor bevestiging chassis 4822 404 30011
- Pen in chassisblokken 4822 535 90239
- Plug aan kanaalkiezerenheid 4822 265 40001
- Plughouder 4822 255 70101
- Buishouder beeldbuis 4822 255 70096
- Buishouder PL 500 4822 255 70097
- Buishouder DY 87 4822 255 70022
- Buishouder B5, 6 en 8 4822 255 70071
- Buishouder B1, 2, 7, 10, 11, 12 en 14 4822 255 70004
- S9 Smoorspoel (voeding) 4822 157 50308
- S1-7, GR3-5, TS3, C17-22, 31, R10-18 Detectie-eenheid (geluid) 4822 210 20109
- S27-32, 40-42, C59-62, 68, 69, R52, GR7 Detectie-eenheid (video) 4822 210 20057
- S36-39, R70 Defectie-eenheid 4822 150 10051
- S52-58, 124 Lijnuitgangstransformator 4822 140 10083
- S60-63 Beelduitgangstransformator 4822 140 20031
- VL1 Veiligheid (2000 mA) 4822 253 30025
- VL2 Veiligheid (400 mA) 4822 253 30016
- V1, 2 Vonkenbrug 4822 252 60002
- R19, 20 Geluidssterkte 4822 101 60004
- R200 Klank 4822 101 70011
- R56 Contrast 4822 101 20104
- R67a, b Helderheid 4822 101 20117
- R122 Beeldhoogte 4822 101 10067
- R124 Verticale lineariteit 4822 101 10018

S15,16, C45, R36,37	4822 154 60063	S48,49	4822 156 10044
S19-22	4822 154 80521	S59	4822 150 50019
S23	4822 158 10105	S122	4822 156 20343
S24,25, C54	4822 154 50071	S123	4822 157 10006
S26	4822 157 10006	S125	4822 157 10008
S8	4822 240 20036	U120	4822 154 50092
S33	4822 157 10008	U121	4822 154 60025
S34	4822 157 10021	R97	4822 116 20043
S35	4822 157 10021	R127	4822 116 20003
S47	4822 156 20048	R226	4822 101 10047







